SCHEDINA TECNICA - Z-PU/00



Tasto, 250 V, 16A, 2 B, 1unità passo

Tipo Z-PU/00 Catalog No. 276294



Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / tasto per installazione su sbarra DIN (EC001546)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Tasti (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])

bistins. voit. / Tusa (apparecente ad integrazione in serie) (cenession. 27 14 20 02 [Ai 2014014])		
numero di contatti di riposo		2
numero di contatti di chiusura		0
numero di contatti invertitori		0
corrente di commutazione	Α	16
tensione di commutazione	V	250
tipo di tensione di alimentazione		AC
con lampada di segnalazione		no
colore della calotta		non pertinente
Tipo lampada		non pertinente
base della lampada		non pertinente
max. potenza della lampada	W	0
tensione della lampada	V	0 - 0
colore del pulsante		rosso
larghezza in unità di suddivisione		1
profondità di incasso	mm	60
grado di protezione (IP)		IP40