

CONVERTITORE VIDEO PAL-VGA

Manuale d'uso



Introduzione:

Questo Convertitore permette di convertire il segnale video interlacciato s-video a segnale VGA non interlacciato. In questa maniera il Suo monitor (o proiettore) può essere utilizzato come display.

1-Input/Output

Input: 1xAV, 1xS-Video, 1xVGA - Output:1xVGA

2-Risoluzione Output

800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz

3-Formato Input

AV/S-Video Input: Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM

VGA Input: BYPASS

Pulsanti laterali:



NOME	DESCRIZIONE
(1) Input	Selettore Input: AV(CVBS)>>SV(SVIDEO)>>VGA>> AV(CVBS) Nota: Se tenete premuto il tasto "Input" quando il Convertitore è alimentato si effettua il reset di tutte le impostazioni.
(2) Menu	Menu: Luminosità (Brightness), Contrasto (Contrast), Nitidezza (sharpness), Saturazione (saturation), Colore (tint), HP (Horizontal position), VP (Vertical position)
(3) Freeze/+	Una volta selezionata la funzione del menu (esempio luminosità "Brightness"), se si preme il tasto "Freeze/+" si va ad aumentare la luminosità; viceversa, se si preme il tasto "Resolution/-" si andrà a diminuire la luminosità, ecc.
(4) Resolution/-	Se non si seleziona nessuna funzione dal menu, il tasto "Resolution/-" permette di selezionare la risoluzione da: 800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz

Caratteristiche:

- 1-Supporta il sistema PAL/NTSC/SECAM
- 2-Risoluzione massima: 1920x1200
- 3-Adattatore 5V/1A incluso



Nome	Descrizione
VGA Out	VGA output per monitor
AV(CVBS) In	CVBS input per DVD player, videocamera, ecc.
S-VIDEO In	S-video per DVD, Videocamera, ecc.
VGA In	VGA input per PC
DC 5V	5V/1A Ingresso Alimentatore
LED	LED di funzionamento

ATTENZIONE!! Questo prodotto è stato progettato per un utilizzo normale e non gravoso. Pertanto, è sconsigliato utilizzarlo in ambienti poco ventilati e umidi, a temperature alte e con un uso superiore a 12 ore consecutive.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the usa of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

PAL/CVBS TO VGA CONVERTER USER'S MANUAL



Introduction of Production

It can change the interlacing signals of s-video of video into VGA signals non-interlacing. Let your monitor change into flicker free display. Flicker free display is good display. It also can be connected to VCD/DVD/Webcam/set-top box.

1-Input/Output

Input: 1xAV, 1xS-Video, 1xVGA - Output: 1xVGA

2-Output resolution

800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz

3-Input format

AV/S-Video Input: Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM

VGA Input: BYPASS

4-Lateral Key



Features:

- 1-Supports PAL/NTSC/SECAM
- 2-Output resolution: up to 1920x1200
- 3-5V/1A AC-DC adapter



NAME	DESCRIPTION
VGA Out	VGA output for monitor
AV(CVBS) In or BNC	CVBS or BNC input for DVD, camera, etc.
S-VIDEO In	S-video for DVD, camera, etc.
VGA In	VGA input for PC
DC 5V	5V/1A AC-DC adapter
LED	operation LED

NAME	DESCRIPTION
(1) Input	Input selection: AV(CVBS)>>SV(SVIDEO)>>VGA>>AV(CVBS) Note: Reset feature: Press the Input key and power on the set will reset all the setting.
(2) Menu	Menu: Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Tint, HP (Horizontal position), VP (Vertical position)
(3) Freeze/+	If the menu is displayed on the screen, e.g. Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Tint, HP (Horizontal position), VP (Vertical position): "Freeze/+" works as "+", such as increase the Brightness, shift the horizontal position. "Resolution/-" works as "-", such as decrease the Brightness, etc.
(4) Resolution/-	-If no menu is displayed on the screen: "Freeze/+" works as "Freeze", "Resolution/-" works as "Resolution Selection" for 800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz Note: Press the Resolution/- will change the output resolution from 800x600 to 1920x1200. If the resolution is too high and your monitor doesn't support it, please keep on press this key to change the resolution to a lower format. Also, you can press the Input key and power on the set will reset all the setting.

CAUTION!! This product is designed for a normal and not burdensome use. Therefore, it is not recommended to use it in a poorly ventilated and damp environments at high temperatures and with a superior use for 12 consecutive hours.



User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.

The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product.

The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.

In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignation to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.