

CATALOG NUMBER

EL1200MS-US



Lampada a LED progettata in modo specifico per gli armadi nVent HOFFMAN. Con presa e sensore di movimento. Il montaggio senza attrezzi riduce il tempo di assemblaggio. Semplicemente tramite un sistema di cablaggio di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 100-240 V.

FEATURES

Descrizione: Lampada a LED per cassa, progettata in modo specifico per casse nVent HOFFMAN. Assemblaggio rapido e senza attrezzi grazie ad un sistema con gancio di chiusura progettato per essere inserito in una foratura da 25 mm su casse nVent HOFFMAN. Può essere montata in posizione orizzontale o verticale.

Tipo di lampada: LED.

Luminosità: 1200 lm.

Colore della lampada: 4000 K (bianco neutro).

Potenza assorbita: 12 W.

Voltaggio di esercizio: 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Connessione: Alimentazione, 3 poli. Cablaggio passante, 3 poli.

Temperatura operativa: -20 °C ... +55 °C.

Protezione: IP20

Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 120 s.

Dimensioni: 364 × 76 × 48 mm.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 76 mm

Width: 364 mm

Depth: 48 mm

Material: Plastic

Finish: Smooth

Color: Black

Socket Type: Socket B

Lamp Type: LED

Luminosity: 1200 lm

Color Temperature: 4000 K

Light Color: Neutral White

Power: 12 W

Nominal Voltage: 115 V

Input Voltage AC: 100 – 125 V

Hertz: 50/60 Hz

Connection: 3-Pole Infeed and Through Wiring

Operating Temperature: -20 to 55 °C

On-State Current: 180 s

Weight: 0.7 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF