


NH Sezionatore per fusibili 00 160 A, collegamento superiore/inferiore

CODICE A CATALOGO

33198



Fusibile con sezionatore con collegamento facile sulla parte superiore e inferiore.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sezionatore per fusibili NH per il montaggio su barre di alimentazione a 3 poli, misura 000 - 3, collegamento sul lato superiore e inferiore.

Tensione nominale: 690 V.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, GL, VDE, DNV GL.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 200mm

Larghezza: 106mm

Materiale della cassa: Plastica

Famiglia di prodotti: Accessori generali IEC

Materiale: Plastica

Finitura: Liscio opaco

Colore: Bianco

Dimensioni fusibile: NH00

Tipo di collegamento: Morsettiera di derivazione

Corrente nominale: 160A

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Per la misura 2, è necessario un kit di conversione, 33148, per il montaggio su barre di alimentazione da 5 mm. La misura 3 non è adatta per le barre di alimentazione da 5 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE