

# Piattina di terra 16mm<sup>2</sup> 120A

## CODICE A CATALOGO

### ECFE1630



Questo cavo piatto di messa a terra è pre-tagliato, dotato di fori di collegamento pre-punzonati e semplifica le operazioni di fornitura e installazione.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Per la messa a terra e la compensazione del potenziale fra parti, i pannelli e la struttura dell'armadio.

Lunghezza: 300 mm.

Materiale: Cavi di rame elettrolitico stagnato sezione 0,15 mm.

Temperatura di esercizio: Fino a 105°C.

Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.

Specifiche di montaggio: Aggiungere il set di connessione ECF per il fissaggio del cavo piatto alla struttura verniciata.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 13mm

Larghezza: 381mm

Profondità: 8mm

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Famiglia di prodotti: Supporto libero; Accessori generali IEC

Materiale: Rame

Finitura: Rivestito in stagno

Spessore: 0.15mm

Sezione trasversale: 16mm<sup>2</sup>

Diametro foro: 9mm

Corrente nominale: 120A

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**