

Dati tecnici

Multimetro a pinza AC a vero valore RMS Fluke 365



Caratteristiche principali

Caratteristiche e vantaggi

- 200 A per misure di correnti AC e DC con ganascia staccabile
- 600 V per misure di tensione DC e AC
- Ganascia staccabile per un accesso ai cavi ed una visualizzazione del display semplificati
- La torcia integrata è sinonimo di migliore illuminazione ed individuazione dei cavi
- CAT III 600 V
- Il design compatto si adatta alla forma della mano e può essere utilizzato anche indossando attrezzature di protezione personale
- L'elaborazione del segnale di livello avanzato ne consente l'impiego in ambienti elettricamente rumorosi erogando misure stabili
- Il display retroilluminato di grandi dimensioni, facile da leggere, imposta automaticamente la gamma di misura corretta, rendendo superfluo l'intervento dell'utente per cambiare la posizione dell'interruttore durante una misura
- Garanzia di tre anni
- Custodia morbida da trasporto

Descrizione generale del prodotto: Multimetro a pinza AC a vero valore RMS Fluke 365

Preparatevi a tutto.

Il Fluke 365 è un misuratore resistente che si presta perfettamente per quei lavori con difficile accesso ai cavi. La ganascia del 365, sottile e di piccole dimensioni è staccabile con un puntale flessibile, consentendo il facile accesso ai cavi ed una visualizzazione chiara del display.

Sicurezza

EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III

Dati tecnici: Multimetro a pinza AC a vero valore RMS Fluke 365

Specifiche	
Diametro del conduttore misurabile	18 mm max.
Temperatura operativa	Da -10 a 50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 a 60 °C
Umidità di esercizio	< 90% tra 10 e 30 °C, < 75% tra 30 e 40 °C
Altitudine operativa	Da 0 m a 2.000 m
Dimensioni	225 x 65 x 46 mm
Peso	275 g,
Coefficiente di temperatura	0,01% °C (< 18 °C o > 28 °C)
Garanzia	Tre anni

Modelli



Fluke 365

Il multimetro a pinza AC a vero valore RMS

include i seguenti accessori:

- Scheda istruzioni plastificata
- Scheda con informazioni sulla sicurezza
- Custodia morbida da trasporto
- Puntali TL175
- Aggancio magnetico
- Due batterie alcaline AA

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2026 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
05/2026

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**