PA2M

Partitori e derivatori

Partitore a morsetto a 2 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi **5G e 4G LTE** presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- **Passaggio DC** dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie.

PA2M		
Codice		287456
Uscite		2
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	4
TV 47-862MHz	dB	4.3
SAT 950-1750MHz	dB	5.1
SAT 1750-2150MHz	dB	5.8
SAT 2150-2400MHz	dB	6.8
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978101184
EAN multiplo		8016978101504
Dimensioni imballo	mm	132 x 92 x 75
Dimensioni prodotto	mm	57 x 35 x 25
Peso lordo	kg	0.065
Peso netto	kg	0.695
Peso	kg	0.695