

SWA5122

Amplificatori di linea



Amplificatore di linea con 2 ingressi (1 Satellite e 1 TV).

Caratteristiche tecniche

- Elevata amplificazione TV.
- **Regolazione del guadagno e della pendenza per l'ingresso TV.**
- Regolazione del guadagno per il canale di ritorno.
- Elevato livello di uscita TV.
- Alimentato da remoto tramite la linea Satellite.
- Ideale per installazioni di medie e grandi dimensioni o dove ci sono lunghe distanze tra i multiswitch.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWA5122		
Codice		271035
Ingressi		1 SAT, 1 TV
Uscite		1 SAT, 1 TV
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-1
TV		
Banda passante TV	MHz	5-862
Guadagno attivo TV	dB	30
Regolazione guadagno TV	dB	15
Regolazione pendenza TV	dB	15
Massimo livello uscita TV	dBμV	116
Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	15
Regolazione guadagno	dB	10
Massimo livello di uscita	dBμV	106

Consumo		
Tensione alimentazione	V	14-30 (su linea SAT)
Assorbimento	mA	400 @14V
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978065370
Dimensioni imballo	mm	215 x 125 x 35
Dimensioni prodotto	mm	198 x 108 x 30
Peso lordo	kg	0.45