
IP2

Partitori e derivatori



Partitore a morsetto a 2 vie in banda TV (**47-862MHz**) con passaggio DC.

Caratteristiche tecniche

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Per dare maggior robustezza all'impianto, si consiglia di utilizzare un partitore per dividere il segnale e un derivatore per servire direttamente le prese.
- V.S.W.R. <1.2.

IP2		
Codice		220322
Perdita di inserzione	dB	4 (*)
Separazione uscite		
47-68 MHz	dB	18
174-230 MHz	dB	18
470-606 MHz	dB	18
606-862 MHz	dB	18
Caratteristiche generali		
Perdita di inserzione	dB	4 (*)
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978013760
EAN multiplo		8016978013777
Dimensioni imballo	mm	130 x 100 x 60
Peso lordo singolo	kg	0.65