
PP14

Partitori e derivatori



Partitore a morsetto a 4 vie in banda TV (**47-862MHz**).

Caratteristiche tecniche

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Per dare maggior robustezza all'impianto, si consiglia di utilizzare un partitore per dividere il segnale e un derivatore per servire direttamente le prese.
- V.S.W.R. <1.2.

PP14		
Codice		220390
Perdita di inserzione	dB	7
Separazione uscite		
47-68 MHz	dB	10
174-230 MHz	dB	10
470-606 MHz	dB	10
606-862 MHz	dB	10
Caratteristiche generali		
Perdita di inserzione	dB	7
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978013869
EAN multiplo		8016978013876
Dimensioni imballo	mm	100 x 162 x 45
Peso lordo singolo	kg	0.62