PP2

Partitori e derivatori



Partitore a morsetto a 2 vie della **serie CAD-S** in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I partitori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

PP2		
Codice		220802
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	4
TV 47-862MHz	dB	4
SAT 950-1750MHz	dB	4.5
SAT 1750-2150MHz	dB	5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Caratteristiche generali		
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		12
codice EAN		8016978075010
EAN multiplo		8016978075430
Dimensioni imballo	mm	155 x 90 x 65
Peso lordo singolo	kg	1.226