# PP5

## Partitori e derivatori



**Partitore a morsetto a 5 vie** della **serie CAD-S** in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

## Caratteristiche tecniche

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I partitori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

| PP5 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 220805 |
| **Perdita di passaggio** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 11 |
| TV 47-862MHz | dB | 11 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 11.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 12 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 13 |
| **Isolamento uscite** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 25 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 25 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 22 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 18 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 8 |
| codice EAN | | 8016978075041 |
| EAN multiplo | | 8016978075546 |
| Dimensioni imballo | mm | 155 x 90 x 65 |
| Peso lordo singolo | kg | 1.161 |