CD1-18

Partitori e derivatori



Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 18dB della **serie CAD-S** in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I derivatori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

CD1-18		
Codice		220818
Derivate		1
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	0.8
TV 47-862MHz	dB	0.8
SAT 950-1750MHz	dB	1.3
SAT 1750-2150MHz	dB	1.5
SAT 2150-2400MHz	dB	2
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	18
TV 47-862MHz	dB	18
SAT 950-1750MHz	dB	17.5
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	35
SAT 950-1750MHz	dB	30
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	24

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	18
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		12
codice EAN		8016978075072
EAN multiplo		8016978075478
Dimensioni imballo	mm	155 x 90 x 65
Peso lordo singolo	kg	1.226