

**PA2ME**

Partitori e derivatori



**Partitore a morsetto a 2 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.**

**Caratteristiche tecniche**

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi **5G e 4G LTE** presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- **Passaggio DC** dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie.

<b>PA2ME</b>		
Codice		287619
Uscite		2
<b>Perdita di passaggio</b>		
RC 5-40MHz	dB	4
TV 47-862MHz	dB	4.3
SAT 950-1750MHz	dB	5.1
SAT 1750-2150MHz	dB	5.8
SAT 2150-2400MHz	dB	6.8
<b>Isolamento uscite</b>		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

**Dimensioni e imballo**

Pezzi		1
codice EAN		8016978106165
EAN multiplo		8016978106271
Dimensioni imballo	mm	125 x 108 x 40
Dimensioni prodotto	mm	115 x 90 x 35
Peso lordo	kg	0.19