



Immagine illustrativa

## N. rif. 672573 | Tipo TELEL-1

Descrizione: TELE L1 - sganciatore a lancio di corrente 24/60Vac 16/48Vdc

EAN 5413656725732

Home > Linea Modulare Plus > Ausiliari

### Descrittori

Category	Ausiliari
----------	-----------

### Specifiche

Famiglia	Sganciatore a lancio di corrente - Tele L
Gamma	AC 24-60V - DC 24-48V
Funzione (2)	Ausiliario
Poli	1P
Numero di moduli	1
Q. tà imballo	1
Omologazioni	CE
Norme (2)	CE, IEC 947-2
Durata elettrica	2000
Capacità morsetti (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>
Tensione minima (V)	0.70 x Un
tempo d'intervento (ms)	10 ms
Resistenza elettrica (ms)	10000
Corrente misurata alla chiusura	1A a 24Vdc - 2A a 48Vdc
Tempo di apertura (ms) (2)	10 ms - 4 ms
Tempo di apertura del dispositivo (ms)	10 ms - 4 ms
Quillimpedance at 50Hz	ca. 24 Ohm

### Classificazione

ETIM 5.0	EC001023
ETIM 6.0	EC001023

### Dimensioni

Peso	0.125 kg
------	----------

## Pubblicazioni

Titolo	Numero pubblicazione	Tipo di pubblicazione
<a href="#">Add-on device - TELE L Shunt trip (pdf)</a> 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (3DPDF format) <a href="#">Add-on device - TELE L Shunt trip (stp)</a>	3D-01064-PDF	Drawings - CAD - 3D
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (STEP format)	3D-01064	Drawings - CAD - 3D

**Documentazione aggiuntiva:** visita la nostra [Libreria delle pubblicazioni](#) per trovare documentazione tecnica, specifiche, cataloghi, brochure, file CAD, ...