



Bilanciere con lente, BERKER K.1, antracite opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
- Per pulsante a bilanciere
- Per interruttore di commutazione/invertitore

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio a molla
-------------------	-------------------

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Uso

empty	con lente
---------	-----------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi, Controllo luci
Linea di design principale	BERKER K.1

Istruzione

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, a incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.

14157006

