



### EGN400





Int. DGT Astro Ann.Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 4 Sc 16A - 4M

# Proprietà tecniche

### Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

### Potenza

Lampada a incandescenza/alogena da 230	
V	2300 W

#### Illuminazione

Carico massimo lampada fluorescente in	
serie	1000 W

#### Funzioni

Riserva di carica in anni	10 y
Con sincronizzazione di rete	SÌ
Con sincronizzazione al quarzo	SÌ

### **Equipaggiamento**

Precisione giornaliera	0,25 s
Con programma impulsi	SÌ
Numero di canali	4

#### Connessione

Tipo di contatto	1x in commutazione
Sezione conduttore flessibile	0.2 - 2.5 mm²
Sezione conduttore rigido	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

# Impostazioni

Programma giornaliero	SÌ
Programma settimanale	SÌ
Programma annuale	SÌ

# Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +45 °	C
remperatura a escreizio	5 175	

# Testo

Tipo di connessione Cor	n morsetti a vite
-------------------------	-------------------

#### Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 72 mm Profondità 61,60 mm