



303701

### Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

##### Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

##### Serie

Serie	76 x 76 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

##### Testo

Tipo di commutazione	Intermedio
----------------------	------------

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----