




30806089

### Radio Touch con altoparlanti DAB+ / Bluetooth, velluto bianco polare Q.x

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

##### Frequenza

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Frequenza                   | 50 - 60 Hz       |
| Radiofrequenza di ricezione | 87,5 - 108,0 MHz |

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Vellutato               |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Altezza                     | 70,80 mm  |
| Larghezza                   | 141,60 mm |
| Profondità                  | 46,50 mm  |
| Profondità di installazione | 33 mm     |

##### Connettività

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

##### Connessione

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sezione altoparlante | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione del cavo     | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

##### Funzioni

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Orologio con sistema DCF integrato | Sì |
|------------------------------------|----|

##### Spazio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Numero di slots di memoria | 16 |
|----------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo di display | Digitale |
|-----------------|----------|

##### Testo

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessione          | Con morsetti a vite                                                                 |
| Derivazione                  | Con 2 collegamenti altoparlante                                                     |
| Tipo di montaggio            | Fissaggio a vite tramite piastra di supporto<br>Installaione singola e combinata    |
| Funzione                     | Sveglia con funzione snooze<br>Sveglia<br>Conto alla rovescia<br>Regolazione volume |
| Ingresso unità di estensione | Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto                           |

##### Adatto per

|            |
|------------|
| BERKER Q.x |
|------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |