



80162865



Sensore a tasti doppio KNX - Berker R.1/R.3 nero lucido

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--------------------------------------------------	-------

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Serie

Profondità	17 mm
------------	-------

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Nero
--------	------

Codice RAL	9005
------------	------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
----------	--------------------------------------------------------------------------

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
-------------	---------------------------------------------------------------------------