



85745185



Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Si

Protocollo radio Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali 2

Dotazione

Collegamento bus integrato Si

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno Si

Funzioni

Tempo di ciclo 2 min

Regolazione astronomica 2 h

Batteria di backup 8 h

Riserva di carica in anni 0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Materiali

Colore Antracite

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù

Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile

Con blocco pulsanti

Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura)

Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Serie

Altezza 55,50 mm

Larghezza 55,50 mm

Profondità 30,30 mm

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Si