



SEI300FB

Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta potenza e segnalazione stato impianto LED di ON/OFF



Dati tecnici

Modello	SEI300FB
Trombe	1 tromba da 4 Ohm
Pressione sonora	113dB a 1 metro a 12V
Attivazione	A caduta di positivo con ritardo di 0,5s
Tempo massimo di allarme	6 minuti +/- 20%
Numero lampeggi	120 al minuto
Lampeggiatore	Lampeggiatore a LED blu
LED di segnalazione stato impianto ON/OFF	LED di colore arancione
Dimensioni/peso	L 202 x H 242 x P 90 mm / 1,2Kg
Temperatura di funzionamento	-25°C / +55°C
Assorbimento@12V	1mA a riposo 1,3A in allarme
Alimentazione	13,8Vcc (da 9 a 15Vcc)
Batteria allocabile	Batteria mod. B1.212G (non inclusa)
Normative	Conformità II° livello secondo CEI 79-2. Conforme 89/336/CEE e LVD 73/23/CEE
Dotazione	Viti, tasselli, manuale tecnico

Caratteristiche principali:

- Sirena autoalimentata per esterno
- 1 lampeggiatore temporizzato a LED blu
- 1 LED arancione per segnalazione stato impianto ON/OFF
- 1 tromba da 4 Ohm
- Pressione sonora di 113 dB a 1 metro
- Adatta per installazioni in ambito residenziale o industriale
- Protezione Tamper contro l'apertura e la rimozione
- Batteria collocabile da 12V / 1,2Ah
- Conformità II° livello secondo CEI 79-2. Conforme 89/336/CEE e LVD 73/23/CEE