

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Telecomando e sensore di ricambio per apparecchi di illuminazione HIGH BAY GEN 4



Vantaggi del prodotto

- Facile apprendimento e installazione del sensore


Caratteristiche del prodotto

- Telecomando per impostazioni avanzate del sensore

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	56 mm
Lunghezza	49 mm
Larghezza	56 mm
Altezza	49 mm
Peso prodotto	44,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
------------------------	---------

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / Luce
Tecnologia di sensore	Microonde
Angolazione del rilevamento del sensore	< 150 °
Accens./spegn. controllati da sensore	30s...10 min
Area di rilevamento del sens.movimento	6...15 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	100 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	HIGHBAY SENSOR
	Informazioni legali	HB SENSOR 87 147 190W
	Dichiarazioni di conformità	HB SENSOR 87 147 190W
	Dichiarazioni di conformità UKCA	HB SENSOR

Testo per Tender	Nome del documento
 Testi per capitolati	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES 87 147 190W-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075611412	Astuccio 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm ³
4058075611429	Cartone di spedizione 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.