

# AL15B

## Alimentatore Switching 15V - 18.7W



**Uscita 15VDC 1.25A / 18.7W**



**Staffe integrate per fissaggio a parete**



**Alimentatore ad alto rendimento**



**Classe efficienza VI**



| MODELLO                                       |     | AL15B                            |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| TENSIONE D'INGRESSO                           | VAC | 100... 240                       |
| FREQUENZA TENSIONE D'INGRESSO                 | Hz  | 50/60                            |
| EFFICIENZA MEDIA CON TENSIONE D'INGRESSO 230V |     | 85.19%                           |
| TENSIONE DI USCITA                            | VDC | 15                               |
| VARIAZIONE TENSIONE IN USCITA                 |     | ±3%                              |
| CORRENTE MAX. USCITA                          | A   | 1.25                             |
| CORRENTE MAX. DI PICCO USCITA                 | A   | 1.35-3                           |
| POTENZA MAX. USCITA                           | W   | 18.7                             |
| ASSORBIMENTO MAX. IN STANDBY 230V             | W   | 0.1                              |
| CLASSE EFFICIENZA                             |     | VI                               |
| CORDONE DI ALIMENTAZIONE AC                   |     | 1 ML con spina Euro 10A bipolare |
| CORDONE USCITA DC                             |     | 1.5 ML con plug 5.5mm x 2.1mm    |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO                       | °C  | -20... +50                       |
| DIMENSIONI                                    | mm  | 103,5x65x29                      |

**LEM ELETTRONICA srl**

Via Grezze, 38 - 25015 Desenzano d/G Italy Tel. +39 0309120006 [info@lemelettronica.it](mailto:info@lemelettronica.it)

