## Apparecchio di emergenza

# **PRODIGY**

Codice articolo PR2408

Codice descrittivo PR08F30ABRW

A=243mm B=114mm C=33mm

180°

100

100

200

300

400

0°

Angoli Gamma

105

90

75

60°

-270.0 45°

243mm x 114mm





## **Descrizione apparecchio**

PRODIGY 110LM 3H SE/SA IP42 WIRELESS

## Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 110lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 105lm
- Flusso luminoso con rete: 160lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- · Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- · Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- · Potenza assorbita con batteria carica: 2,0W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

## Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LEDTemperatura colore: 6000K

## **Caratteristiche wireless**

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- · Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU



120°

105

90

75

60°

45

cd/klm





Apparecchio di emergenza





Codice articolo PR2408

Codice descrittivo PR08F30ABRW



 Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1





Apparecchio di emergenza



Codice articolo PR2408

Codice descrittivo PR08F30ABRW

## **Opzione colore**



### A186

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE PRODIGY

## Accessori di montaggio



### A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



#### A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



## A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL



## A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY



## A039

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY



### A043

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



## A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



### A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



### A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE

## **Pittogrammi**



### A17

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA



### A172

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA





Apparecchio di emergenza





Codice articolo PR2408

Codice descrittivo PR08F30ABRW



PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO



