SIX B

114507.21





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: DALI2, PUSH
Emergenza: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 110W
Flusso luminoso apparecchio: 9560lm
Flusso luminoso diretto: 5582lm
Flusso luminoso indiretto: 3978lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 3
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 105W
Flusso luminoso sorgente: 10152lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

SIX B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:58:08

SIX B

114507.21

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP	**109005.21**
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP	**109006.21**
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP	**109007.21**
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP	**109008.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:58:08