



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICRO OTTICHE

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 1400mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 4.2kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.6W

Flusso luminoso apparecchio: 3813lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 36W

Flusso luminoso sorgente: 4635lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HERO PLUS

114666.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|    | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP            | 108684.21 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 280 CAP            | 114685.21 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP           | 114686.21 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP           | 114687.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP           | 114688.21 |
|   | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP | 114689.21 |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO     | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI     | 106757.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:04:53

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE      | 106757.02 |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | 106758.01 |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | 106758.02 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA             | 108687.01 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" NE              | 108687.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF             | 108687.20 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP             | 108687.21 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)              | 108688.99 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.         | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA          | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE           | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF          | 108920.20 |

# HERO PLUS

114666.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:04:53