


# LUCKY EVO B

1002D4.02 + 1002E6.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Optica: MICROSTRUTTURATO  
Colore: NERO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 2811mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 9.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 132.7W  
Flusso luminoso apparecchio: 11199lm  
Flusso luminoso indiretto: 6367lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 120W  
Flusso luminoso sorgente: 17808lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:37:12

# LUCKY EVO B

1002D4.02 + 1002E6.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO

**100261.02**



LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO

**100262.02**




LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO

**100263.02**




LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE

**100264.02**



LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER


**100247.02**



LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI


**100248.01**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**




KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

**108920.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1002B5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:37:12