



Maxos accessori di montaggio

9MX056 MB WH

Maxos accessori di montaggio, Accessory, 9MX056 | ACC
MAXOS, Da 36 a 50°, Bianco

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	30 mm
Larghezza complessiva	74 mm
Altezza complessiva	45,3 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 74 x 30 mm
Materiale	Acciaio
e una gestione termica	-
Colore accessori	Bianco
Angolo	Da 36 a 50°

Peso netto (Pezzo)	0,050 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	9MX056 MB WH
Nome completo prodotto	9MX056 MB WH
Full EOC	403073266188699
Descrizione codice locale	66188699
Codice d'ordine	66188699

Maxos accessori di montaggio

Codice materiale (12NC)	910605143826
Codice locale	66188699
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732661886
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20

EAN/UPC - Case	4030732258666
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]

