



Maxos accessori di montaggio

9MX056 PB BK

ACC MAXOS, Nero

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Nome completo prodotto	
Colore accessori	Nero	Full EOC	403073267457299
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]	Descrizione codice locale	67457299
Meccanica e corpo		Codice d'ordine	67457299
Materiale	Acciaio	Codice materiale (12NC)	910680011226
Approvazione e applicazione		Codice locale	67457299
e una gestione termica	-	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Classe di protezione IEC:	-	Peso netto (Pezzo)	0,070 kg
Dati del prodotto		EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732674572
Nome prodotto ordine	9MX056 PB BK	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
		EAN/UPC - Case	4030732276547