



# Maxos accessori di montaggio

## 9MX056 MB WH

Maxos accessori di montaggio, Accessory, 9MX056 | ACC  
MAXOS, Da 36 a 50°, Bianco

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	30 mm
Larghezza complessiva	74 mm
Altezza complessiva	45,3 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 74 x 30 mm
Materiale	Acciaio
e una gestione termica	-
Colore accessori	Bianco
Angolo	Da 36 a 50°

Peso netto (Pezzo)	0,050 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	9MX056 MB WH
Nome completo prodotto	9MX056 MB WH
Full EOC	403073266188699
Descrizione codice locale	66188699
Codice d'ordine	66188699

## Maxos accessori di montaggio

Codice materiale (12NC)	910605143826
Codice locale	66188699
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732661886
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20

EAN/UPC - Case	4030732258666
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]

