

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione



1085796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085796>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa bombata M4X45 con trasmissione di sicurezza Torx, con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3, La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.

Descrizione del prodotto

Kit di riparazione con telai del piano di inserimento intercambiabile per connettori per la ricarica lato veicolo DC CCS Tipo 2

Dati commerciali

Codice articolo	1085796
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAFD
Codice prodotto	XWBAFD
GTIN	4055626874678
Peso per pezzo (confezione inclusa)	218,833 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	185,6 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione



1085796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085796>

Dati tecnici

Note

Note generali	La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Kit di riparazione
Famiglia di prodotti	CHARX connect standard
Applicazione	per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con parte frontale del connettore sostituibile
	con 5 viti a testa bombata M4X45 con trasmissione di sicurezza Torx
	con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza
Tecnologia	Combined Charging System
Standard di ricarica	CCS tipo 2
Modalità di carica	Mode 4

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	nero (9005)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme	
Norme/Disposizioni	IEC 62196-3

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione



1085796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085796>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione



1085796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com