

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set cacciavite a batt. in valigetta, incl. due batt., caricabatt. 230 V, 3 bit, cambio a due velocità, funzionam. destrorso, sinistrorso e giunto a 21 stadi fino a 600 U/min, mandrino per punte da trapano esagon. a conness. rapida, luce integr., capp. di prot. contro regolaz. involont. della coppia.

I vantaggi

- 3,6 V
- Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, rotazione verso destra e verso sinistra e giunto a 21 posizioni con gradino fino a 600 U/min
- Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm
- Le segnalazioni luminose integrate garantiscono l'illuminazione dell'area di lavoro
- Mandrino per punte da trapano esagonale a conness. rapida da 6,3 mm
- Con cappuccio di protezione opzionale da innestare contro la regolazione involontaria della coppia

Dati commerciali

Codice articolo	1212530
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3243
Codice prodotto	BH3243
Pagina del catalogo	Pagina 454 (C-3-2019)
GTIN	4046356589451
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.497,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.497,2 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	JP

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

Set composto da

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532>



Avvitatore a batteria, batteria 1,5 Ah incl., senso di rotazione orario/antiorario, giunto a 21 stadi, fino a 600 giri/min, mandrino esagonale a connessione rapida da 6,3 mm, coppia di serraggio regolabile da 0,3 Nm ... 4,4 Nm

SF-ASD 21/CHARGER 230V - Caricatore

1212535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212535>

Caricabatteria di ricambio, per cacciavite a batteria SF-ASD 21, 230 V



SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Modulo a batteria

1212533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212533>



Batteria di ricambio, 1,5 Ah, ioni di litio, per cacciavite a batteria SF-ASD 21

SF-BIT-PH 2-50 - Inserto a vite

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212580>



Bit di avvitamento, intaglio PH, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: PH 2 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

SF-BIT-PH 3-50 - Inserto a vite

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212581>



Bit di avvitamento, intaglio PH, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: PH 3 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Confezione	Valigetta
Tensione batteria	3,6 V
Tempo di ricarica batteria	30 min

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	5,4 W
Tensione nominale U_N	3,6 V DC

Batteria

Tempo di ricarica batteria	30,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	1,50 Ah

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Presca di forza	universale, sostituibile

Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	165 mm
Lunghezza	277 mm

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	21052190
ECLASS-13.0	21050890

ETIM

ETIM 9.0	EC001395
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com