

NET

5120-B-LED



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

NET - FARETTO INCASSO LED - TONDO LED

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a 12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Metallo
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 65 x 22 mm
Foro:	60mm
Peso netto:	0.1 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	3W
mA:	350
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto
Flusso nominale diretto:	255 lm
Ottica:	100°
CRI:	>85
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP20
Classe di isolamento:	II

NET

5120-B-LED

