

# EXIT

## EXI002


INTERNO Lampade di emergenza



### Descrizione

#### EXIT - LAMPADA EMERGENZA LED 11W

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso. Corredata di pittogrammi.



### Caratteristiche Prodotto

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027          |
| Classe etim:                | EC001957          |
| Materiale:                  | Plastica          |
| Colore:                     | Bianco            |
| Dimensioni:                 | 243 x 114 x 33 mm |
| Peso netto:                 | 0.5 kg            |
| Attacco:                    | ALTRO             |
| Sorgente:                   | LED               |
| Potenza:                    | 11W               |
| Temperatura colore:         | 6000K             |
| Emissione:                  | Diretto           |
| Flusso nominale diretto:    | 175 lm            |
| Ottica:                     | 120°              |
| CRI:                        | >85               |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V          |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ           |
| Grado di protezione:        | IP42              |
| Classe di isolamento:       | I                 |

Note: Autonomia batteria 1,5 ora.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

# EXIT

## EXI002

