


ELE

- Stampa con simbolo LED

Dati

Dati per l'ordine

Codice	ELE
Codice articolo (codice d'ordine)	101006529
EAN (European Article Number)	4250116201075
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-13-02

Omologazioni:

Certificazioni	CCC EAC
----------------	------------

Dati generali

Nome del prodotto	Elemento luminoso EL
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
condizioni di montaggio (meccanico)	arbitrariamente
Materiale della custodia	Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Gross weight	35.000 g Stampa con simbolo LED

Dati meccanici

Istruzioni di montaggio	innestabile
Tightening torque for the fixing screws, maximum	1 Nm 3

Mechanical data - Connection technique

Connettore di collegamento	collegamento a vite
Terminal designations	EN 50005 EN 50013
Sezione di collegamento, minima	0,5 mm ² , rigido 0,5 mm ² , flessibili
Sezione di collegamento, massimo	2,5 mm ² , rigido 1,5 mm ² , flessibili

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza	10 mm
Lunghezza	46 mm
profondità	60 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione di morsetti o collegamenti	IP20
Temperatura ambiente, minima	-25 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C

Dati elettrici

tensione d'esercizio nominale	250 V
-------------------------------	-------

Segnalazione di stato

Colore del LED	senza
Osservazioni (Indicatori di stato a LED)	Tensione di alimentazione UB: 24 VAC/DC

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: kelef01

| 481,8 kB | .jpg | 352.425 x 422.981 mm - 999 x 1199
Pixel - 72 dpi
| 37,6 kB | .png | 73.731 x 88.547 mm - 209 x 251
Pixel - 72 dpi


Schema contatti



ID: krdlek01

| 16,9 kB | .cdr |

Funzioni



ID: krf--a05

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 149.225 mm - 210 x 423

Pixel - 72 dpi

| 189,7 kB | .jpg | 352.778 x 711.2 mm - 1000 x 2016

Pixel - 72 dpi

| 19,5 kB | .cdr |

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali.

Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 14.10.2020 16:18:49