



Presentazione

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo di prodotto o componente | Capocorda |
| Categoria accessori | Accessorio di collegamento |
| Quantità per confezione | Set da 3 |
| Tipo interruttore | P-frame M-frame |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Compatibilità prodotto | I-Line PowerPact |
| Corrente nominale [In] | 800 A |
| Materiale | Alluminio |
| Modalità di montaggio | Unità di montaggio |
| Posizione del collegamento | A monte A valle |
| Calibro AWG | AWG 3/0...750 kcmil alluminio/rame |
| Sezione kcmil | 750 kcmil |
| Coppia di serraggio | 50 Nm per 95...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil) |

Ambiente

| | |
|-------------------------|-----------|
| Certificazioni prodotto | CSA UL |
|-------------------------|-----------|

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| Senza PVC | Sì |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.