LU9M1

Morsettiera controllo - Per avviatore motore di inversione TeSys U





Presentazione

Gamma	TeSys	
Nome dispositivo	LU9M	
Tipo prodotto	Morsettiera di controllo	
Compatibilità prodotto	LU2MB0 LU2BB0 LU2BA0 LU6MB0	

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,025 kg	
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 0,81,2 Nm piatto cacciavite 5 mm Circuito di controllo: 0,81,2 Nm Philips No 2 cacciavite 5 mm Circuito di potenza: 1,92,5 Nm piatto cacciavite 6 mm Circuito di potenza: 1,92,5 Nm Philips No 2 cacciavite 6 mm Circuito di potenza: 1,92,5 Nm pozidriv No 2 cacciavite 6 mm	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	21,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	844,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
Dichiarazione REACh
Sì
Conformità EU RoHS Dichiarazione
Sì
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
₽ Si
Profilo Ambientale Del Prodotto
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia 18 months