

Scheda dati

Specifiche



Lampada spia bianca - TIPO K Ø30 - tonda -120 V

9001KP38LWW31

Prezzo: 215,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Lampada spia
Nome Dispositivo	K

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
tipo di lenti	Fresnel Plastica
Colore capsula o gemma	Bianco
sorgente luminosa	Bianco LED
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione 120 V
Forma della testa (vite)	Round
Sorgente luminosa	LED
Modalità operativa	Normale
Tipologia lenti	Fresnel
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	120 V
Colore sorgente luminosa	Bianco
materiale lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA LR25490 classe 3211 03 CE UL listed file E42259 CCN NKCR
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,1 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: peso	145,1 g
--------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.