

Scheda dati

Specifiche



Porta etichetta 30X50 +etichetta

ZBYF6101C0

Prezzo: 3,56 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Porta etichetta
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Composizione Del Dispositivo	Porta etichetta Etichetta neutra
Accessorio / Parte Separata	Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra Testa filopannello
Colour	Colore grigio
Compatibilità Gamma	Harmony XB4 Harmony XB5
dimensione porta etichetta	40 x 60 mm
Marcatura	non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Peso imballo (Kg)	3,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,0 cm
Confezione 2: larghezza	0,1 cm
Confezione 2: profondità	15,0 cm
Confezione 2: peso	31,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì