

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Commutatore d'antenna UHF per RF600

Lo splitter distribuisce il segnale UHF in arrivo su due uscite

splitter antenna RF600 per l'impiego di due antenne RF600 con reader RF600 con collegamento antenna esterno; IP 40; -25 ... +85 °C; dimensioni 50x 50x 20 mm senza connettore.

idoneità all'impiego

Per la realizzazione e l'ampliamento di applicazioni gate fino a 8 antenne

idoneità all'impiego

Funzionamento con Reader RF600 con antenne esterne

dati meccanici

materiale

alluminio

colore

argento

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C
-40 ... +100 °C
-40 ... +100 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

51 mm

altezza

19 mm

profondità

51 mm

peso netto

170 g

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023