

designazione del tipo di prodotto



Ampliamento di custodia batteria per famiglia RTU3000C energeticamente autonoma

custodia di ampliamento batteria per l'alloggiamento di due monocelle: adatto per famiglia di prodotti SIMATIC RTU3000C; le batterie vanno ordinate separatamente e non sono comprese nella dotazione di fornitura! Osservare l'avvertenza per il tipo di batteria riportata nel manuale del prodotto!

idoneità all'impiego

Adatto per due monocelle. Osservare le indicazioni riportate nel Manuale del prodotto SIMATIC RTU3010C e RTU3030C!

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche	2
esecuzione del collegamento elettrico	Prese per il collegamento a una SIMATIC RTU3000C e una ulteriore custodia batteria

dati meccanici

materiale	Custodia: plastica. Portabatteria: Acciaio per molle, nichelato
-----------	---

condizioni ambientali

temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> per posizione di montaggio verticale / durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio durante il trasporto 	<p>-40 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p>
umidità relativa	
<ul style="list-style-type: none"> a 30 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. 	95 %
grado di protezione IP	IP20

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva	compatto
larghezza	45 mm
altezza	100 mm
profondità	75 mm
peso netto	125 g
caratteristica del prodotto / conformal coating	No

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori alla pagina web: Comunicazione industriale alla pagina web: Banca dati di immagini alla pagina web: Download Manager CAX alla pagina web: Industry Online Support 	<p>https://sie.ag/2QdlxcP</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

Ultima modifica:

30/08/2023