



bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 42 ... 48 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite


marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19
<b>Dati tecnici generali</b>	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,545 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	42 ... 48 V
• a 60 Hz	42 ... 48 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	48 V
• a 60 Hz valore nominale	48 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	42 ... 48 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	48 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	300 VA
• a 60 Hz	300 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
• a 50 Hz	0,9
• a 60 Hz	0,9
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	5,8 VA
• a 60 Hz	5,8 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
• a 50 Hz	0,8
• a 60 Hz	0,8

### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Conformations](#)



Test Certificates		Maritime application			other
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>				<a href="#">Miscellaneous</a>
other		Railway			
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>				

### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AD31>

**Generatore CAx online**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AD31>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1955-5AD31>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AD31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AD31&lang=en)





Ultima modifica:

02/04/2025 