




bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 575 ... 600 V, comando: standard, circuito economizzatore morsetti a vite

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,62 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	575 ... 600 V 575 ... 600 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale	600 V 600 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	575 ... 600 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	600 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	300 VA 300 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina - a 50 Hz - a 60 Hz	0,9 0,9
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	5,8 VA 5,8 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina - a 50 Hz - a 60 Hz	0,8 0,8
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
EMV	

[Environmental Conformations](#)



Test Certificates		Maritime application		other
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate			
other		Railway		
Miscellaneous	Confirmation			Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AT31>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AT31>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1955-5AT31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AT31&lang=en





Ultima modifica:

02/04/2025 