





Figura simile

sistema di alimentazione 3RV29 kit di ampliamento per 3 avviatori motore incluso connettore di ampliamento grandezze costruttive S00 e S0 comprende 1x 3RV2917-4B 3x 3RV2917-5AA00 3x 3RV2927-5AA00 3x 3RV2927-7AA00

<b>marca del prodotto</b>	SIRIUS		
<b>categoria del prodotto</b>	Sistemi di alimentazione		
<b>denominazione del prodotto</b>	Kit di estensione		
<b>designazione del tipo di prodotto</b>	3RV29		
<b>Dati tecnici generali</b>			
<b>tensione di tenuta a impulso valore nominale</b>	6 kV		
<b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>	IP00		
<b>corrente termica</b>	63 A		
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	10/01/2009		
<b>Peso netto per UQ</b>	1,22 kg		
<b>numero di poli per circuito principale</b>	3		
<b>tensione di impiego con AC valore nominale</b>	500 V		
<b>corrente di impiego valore nominale</b>	63 A		
<b>Dati nominali UL/CSA</b>			
<b>tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale</b>	600 V		
<b>Condizioni ambientali</b>			
<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	-20 ... +60 °C		
<b>Sicurezza elettrica</b>			
<b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>	IP00; IP20 nel caso di utilizzo di una sezione del conduttore di 6 mm <sup>2</sup> , flessibile con puntalino (con collare in plastica) o sezione del conduttore ≥ 10 mm <sup>2</sup> sul morsetto di alimentazione		
<b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>	protetto contro i contatti con le dita nel caso di utilizzo di una sezione di conduttore di 6 mm <sup>2</sup> , flessibile con puntalino (con collare in plastica) o sezione di conduttore ≥ 10 mm <sup>2</sup> sul morsetto di alimentazione		
<b>Protezione da cortocircuito</b>			
<b>resistenza a cortocircuito</b>	vedere la tabella nelle Istruzioni operative		
<b>Approvazioni Certificati</b>			
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>	<b>Maritime application</b>	<b>other</b>
<a href="#">Environmental Confirmations</a>			
			
			<a href="#">Confirmation</a>
<b>other</b>			

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2907-4BB00>

**Generatore CAx online**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2907-4BB00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2907-4BB00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2907-4BB00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2907-4BB00&lang=en)

---

Ultima modifica:

30/06/2025 