

N° d'articolo : 6SL3256-0VE00-6AA0



Figura simile

N. d´ordine del cliente :
N. d´ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Ingressi / uscite

Ingressi digitali	
Numero di ingressi digitali ¹⁾	2
Sezione di collegamento	0,20 ... 0,75 mm² (AWG 22 ... AWG 18)
Tensione di ingresso (0→1)	11 V
Tensione di ingresso (1→0)	5 V
Tensione di ingresso, max.	30 V

Uscite digitali	
Numero di uscite digitali	2
Sezione di collegamento	0,75 mm² (AWG 18)
Corrente di uscita ²⁾	0,5 A

Dati meccanici

Dimensioni	
Larghezza	57 mm (2,25 in)
Altezza	90 mm (3,54 in)
Profondità	33 mm (1,29 in)

¹⁾DI 5, DI 6: ingresso digitale
²⁾Uscite relè digitali DO3, DO4, carico resistivo 0,5A a 250 V AC; 0,5A a 30 V DC