# Driver LED

**28-40W, 1000mA PHASE**

Driver LED a corrente costante 1000mA, 40W, PHASE, regolabile tramite dimmer a taglio di fase per downlight della serie Numinos.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1004066 |
| **Codice IP** | IP 20 |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 1050 mA |
| **Classe isolamento** | II |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 45 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 12 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 50 µs |
| **Colore** | bianco |
| **Lunghezza** | 14.5 cm |
| **Larghezza** | 4 cm |
| **Altezza** | 3 cm |
| **Peso netto** | 0.23 kg |
| **Peso lordo** | 0.232 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 60 |