

M18 FIWF12-O | Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ attacco 1/2"

Article: 4933451070



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza maggiore fino al 20% in più.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- Clip di aggancio in metallo.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 4 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione.
- Velocità 1: per lavori di precisione.
- Velocità 2: permette di prevenire danni al materiale.

M18 FIWF12-O	
Livello di pressione sonora (dB(A))	93.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	104.5
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Velocità a vuoto (giri/min)	1700/2000/2500/2000
Coppia max (Nm)	40/120/300/120
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	–
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	2400/2600/3100/2600
Fornibile in	–
Tempo di ricarica batteria	–
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4933451070
Peso con il pacco batteria (kg)	–
Coppia di serraggio max (Nm)	300

