

M18 FID-0X | Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale M18 FUEL™

Article: 4933451447



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una vita utile fino a 3 volte superiore e una potenza maggiore fino al 20% in più.
- Attacco 1/4" esagonale.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 4 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione.
- Velocità 1: per lavori di precisione.

M18 FID-0X	
Livello di pressione sonora (dB(A))	94
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	105
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Velocità a vuoto (giri/min)	850/2100/3000/0-3000
Coppia max (Nm)	26/80/203/0-203
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	11.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	1800/2900/3700/0-3700
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4933451447
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Coppia di serraggio max (Nm)	203