



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Partitore F 6 Vie

5...2400MHz 11/14dB

Partitore da 6 vie con connettori F, per segnali SMATV.
Installazione da interno.

Art.7441

ID.NR	SAV616F
EAN13	8424450074411

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

Caratteristiche tecniche

Bande di frequenza	MHz	5-2400	
		5-862	950-2400
N° di uscite		6	
Perdite inserzione	dB	11	14
Isolamento tra le uscite		>20	
Passaggio DC (max.)	A	1 (Usc.□Ing.)	